

PROGRAM DISTRIBUTOR

ADB128



FEATURES

- 오디오 분배기로서 최대 8CH까지 분배 가능
- Power Delay 적용으로 투입 시 쇼트노이즈 방지
- 입출력 채널에 LED신호가 부착되어 현재 상태 확인 용이

PROGRAM DISTRIBUTOR

ADB128




SPECIFICATIONS

| 모델명 | ADB128 |
|----------------|-------------------|
| 종류 | 오디오 분배기 |
| 형태 | 랙타입 |
| 입력 채널 종류 | 오디오 |
| 입력 채널 수 | 2 CH |
| 출력 채널 수 | 8 CH |
| 신호대잡음비 | -70dB 이상 |
| 전고조파의율 | 0.1% 이하 |
| 주파수 응답 | 20Hz ~ 20kHz |
| 사용 전원 | DC24V / 300mA |
| 소비전력 | 7.2W |
| 규격 (W x H x D) | 482 x 44 x 350 mm |
| 무게 | 3.5kg |

DIMENSION

FRONT



BACK

